


کلمپ انتهایی

مخصوص انتهایی کردن هادی‌های روکش‌دار هوایی

توضیحات:

این نوع کلمپ مخصوص انتهایی کردن هادی‌های روکش‌دار هوایی فشار متوسط می‌باشد. روش اتصال این کلمپ با کابل به صورت گوه‌ای بوده که باعث متمایز شدن این یراق از سایر کلمپ‌های موجود در بازار گردیده چرا که احتیاج به بستن پیچ و یا برداشتن روکش هادی نمی‌باشد. این امر سرعت و سهولت در انجام کار و همچنین طول عمر و پایداری شبکه را به همراه دارد. این کلمپ دارای کانکتوری می‌باشد که دندان‌های آن در روکش هادی فرو رفته و باعث هم پتانسیل شدن یراق با هادی روکش‌دار می‌شود و از تخلیه‌های جزئی و اختلالات رادیویی جلوگیری می‌کند. به علاوه این کانکتور مکمل جرعه‌گیر مفره کششی می‌باشد.

کد	سطح مقطع هادی mm ²	نیروی کشاوری پیچ‌ها Nm	استحکام کششی KN	وزن Kg	بسته / واحد
TE 50.1	35-70	40	23	1.13	20
TE 70.1	95-157	40	44	2.45	15

نحوه نصب:

ابتدا کرپی کلمپ را به مفره کششی متصل نموده سپس سر کابل یا انتهای کابل چرخ‌زده شده را در قسمت گوه‌ای این کلمپ قرار داده و پیچ‌های کانکتور تعبیه شده بر روی کلمپ را همزمان تا ۴۰ نیوتن متر سفت می‌نماییم تا نوک دندان‌های کانکتور وارد روکش کابل شده و هادی را در بر گیرد. گوه را در محل خود به سمت جلو برده تا کابل را کاملاً مهار کند. لازم به ذکر است دو سر کرپی این کلمپ دارای رزوه‌ای بلند جهت تنظیم دقیق فلش کابل می‌باشد. در ضمن بدنه آلومینیومی انتهایی می‌بایست به صورت افقی و شیار آن رو به سمت زمین باشد.

توجه: برای سفت نمودن پیچ‌های کانکتور دندان‌دار می‌بایست از آچار ترک متردار استفاده نمود.

